



# TI-Nspire™ Technologie

## TI-Nspire™ im sicheren Prüfungsmodus: Press-to-Test

Es gibt für die Modelle TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS den sogenannten **Press-to-Test-Modus**. Hierbei wird der Zugriff auf die im Gerät gespeicherten Dateien und Funktionen gesperrt ohne die Dateien und Funktionen zu löschen.


Durch das Aktivieren des **Press-to-Test-Modus** wird während der Prüfung der Zugang zu bereits bestehende Programmen, Dokumenten, Dateien, Anwendungen sowie Bildern gesperrt.

Die Bildschirmdarstellung kann je nach Modell und installiertem Betriebssystem leicht abweichen.

### Vor der Prüfung – Den Rechner in den Press-to-Test-Modus setzen:

1) Den Rechner ausschalten: Drücke **ctrl** [off] Tasten.

2) Zeitgleich **esc** und **on** solange gedrückt halten bis der Press-to-Test-Bildschirm erscheint.




3) Bestimmte Einschränkungen auswählen: Standardmäßig sind alle Einschränkungen ausgewählt. Um die Standardeinschränkungen zu ändern, mit der Pfeiltaste oder mit **tab** durch die Liste der Einschränkungen klicken. Wenn eine Einschränkung markiert


ist, **esc** Taste drücken, um die Beschränkung aufzuheben. (Nicht die **enter** Taste drücken!) Um alle Einschränkungen zu deaktivieren, **ctrl** **A** Tasten drücken.

4) Press-to-Test-Modus aktivieren: Mit **tab** **Press-to-Test-Modus** auswählen und mit **enter** bestätigen.

5) Das Betriebssystem des Handhelds startet neu und bestätigt die Einschränkungen. Mit **OK** bestätigen und weiter zum Home-Bildschirm.



6) Wenn der Press-to-Test-Modus aktiviert ist, wird ein Schloss-Symbol in der oberen rechten Ecke des Home-Bildschirms angezeigt.



Eine LED blinkt in der Nähe des Mini-USB-Anschlusses:

- » Grün, wenn alle Einschränkungen (Standard) ausgewählt wurden.
- » Gelb, wenn eine oder mehrere Einschränkungen deaktiviert wurden.


Wenn der Handheld sich im Press-to-Test-Modus befindet und in nachfolgenden Prüfungen verwendet werden soll, können durch das Drücken der Reset-Taste alle während des Press-to-Test-Modus erstellten Daten und Dateien gelöscht werden.

### Nach jeder Prüfung – Den Press-to-Test-Modus zurücksetzen:

1) Stellen Sie sicher, dass der Rechner ausgeschaltet ist: **ctrl** [off] .

2) **esc** und **on** gleichzeitig gedrückt halten bis der Press-to-Test Bildschirm erscheint.

3) **Modus zurücksetzen** auswählen und mit **OK** bestätigen.




Bei Verlassen des Press-to-Test-Modus werden alle vorherigen Systemeinstellungen und Dateien wiederhergestellt. Alle Daten und Dateien, die im Press-to-Test-Modus erstellt wurden, werden gelöscht.

### Nach der Prüfung – Press-to-Test-Modus verlassen:


1) Taschenrechner mit einem anderen TI-Nspire™-Handheld per Mini-USB-Kabel verbinden.

2) **on** drücken, um auf den Home-Bildschirm zu gelangen. **2: Eigene Dateien** auswählen.

3) **doc** drücken, **9: Press-to-Test** wählen und mit **ENTER** bestätigen.



4) **1: Press-to-Test verlassen** auswählen und mit **ENTER** bestätigen.



Anschließend startet das Betriebssystem neu und der Press-to-Test-Modus wurde verlassen.

Alle Informationen zu Produkt, Services und Bezugsquellen finden Sie unter:  
[education.ti.com/deutschland](http://education.ti.com/deutschland)  
[education.ti.com/oesterreich](http://education.ti.com/oesterreich)  
[education.ti.com/schweiz](http://education.ti.com/schweiz)

